

デジタル形複合保護継電器検査成績書 P. _____

納入先 _____

検査期日 _____

工事番号 _____

形 式	NS-3F20H-D	[過電流要素]	[地絡方向要素]
動作原理	デジタル	定格電流: 5A cont. 整定範囲: 51L: 2 ~ 6A 51H: 20 ~ 80A 51LT: 0.5 ~ 10	定格電圧: 110V/190V cont. 定格電流: 0.2A cont. (ZCT1次) 整定範囲: Io: 1.5mA (固定) (ZCT2次) Vo: 5 ~ 60V T: 即時 ~ 3.0s 最大感度角: Lead 45°
準拠規格	JEC 2500 JEC 2510 JEC 2512		
制御電圧	DC 110V	製造番号	定格周波数 Hz

試験項目・試験結果

温度 _____ °C 湿度 _____ %

試験項目	試験記録	結果
構造検査	外観・構造・表示事項及び塗装	
絶縁抵抗試験	回路一括 ~ 外箱間: 10MΩ以上 (規格値)	
耐電圧試験	回路一括 ~ 外箱間: 2.0kV 60Hz 1分間	
特性試験	(注) 下記項目の試験を実施する。	

[過電流要素]

1. 動作値

要素・相\整定		2 A	6 A	判定基準	
51L	R	A	A	各整定の±5%以内	
	T	A	A		
要素・相\整定		20 A	80 A		判定基準
51H	R	A	A		各整定の±5%以内
	T	A	A		

2. 動作時間

(整定) 51L: 最小、51H: 最小、51LT: N (限時特性NIにて測定)

相		R				T				備考
要素・相\整定		1	4	7	10	1	4	7	10	
51LT	300%	s	s	s	s	s	s	s	s	注) 動作値整定が最小以外(51LT:10)は入力300%の時±18%以内 入力500%の時±10%以内 入力1000%の時±10%以内とする。 (※)許容誤差の下限值: ±100ms
	判定基準	±6%(※)	±8%	±10%	±12%	±6%(※)	±8%	±10%	±12%	
	500%	—	—	—	s	—	—	—	s	
	判定基準	—	—	—	±7%	—	—	—	±7%	
	1000%	—	—	—	s	—	—	—	s	
	判定基準	—	—	—	±7%	—	—	—	±7%	
51H	200%	ms				ms				60ms以下

51LT 判定式

$$\frac{T_n - T_{10} \times n / 10}{T_{10}} \times 100\% \leq \epsilon$$

①反限時特性 (NI) $T = \left(\frac{3}{A-1} + 1.7 \right) \frac{n}{10}$

②超反限時特性 (EI) $T = \left(\frac{80}{A^2 - 1} \right) \frac{n}{10}$

③長反限時特性 (LI) $T = \left(\frac{150}{A-1} + 3 \right) \frac{n}{10}$

n : 乗率

A : (入力) / (整定値)

Tn : 動作時間整定 n における実測値

基準動作時間(T10)	NI	EI	LI
入力 300%の場合	3.20 s	10.0 s	78.0 s
入力 500%の場合	2.45 s	3.33 s	40.5 s
入力1000%の場合	2.03 s	0.81 s	19.7 s

承認	作成

製造番号

動作時間整定 n における許容誤差

$$|\epsilon| = \frac{\epsilon_a}{2} \left(1 + \frac{n}{10} \right) \quad (\%)$$

n: 乗率

ϵ_a : 基準動作時間 (T10) における許容誤差

[地絡方向要素] # _____

1. 電流動作値 (試験条件) 電圧整定: 最小
位相: Lead 45°

電圧入力	定格 × 30%	定格	判定基準
動作値	mA	mA	1.5 mA ± 10% 以内

2. 電圧動作値 (試験条件) 電流入力: 1.5 mA × 1000%
位相: Lead 45°

整定	5 V	判定基準
動作値	V	整定値の ± 10% 以内

3. 位相特性 (試験条件) I_o: 1.5 mA × 1000%
電圧整定: 最小、入力電圧: 定格 × 30%

	Lead	Lag	判定基準
位相特性	°	°	Lead 135°, Lag 45° ± 5° 以内

4. 動作時間 (試験条件) 電圧整定: 最小, 電圧: 0 → 定格, 電流: 0 → 15 mA, 位相: Lead 45°

整定	即時	0.2 s	1.5 s	3.0 s
動作時間	ms	s	s	s
判定基準	160 ± 20 ms 以内	最大整定値の ± $\frac{5}{2} \left(1 + \frac{n}{100} \right) \%$ (n: 最大整定に対する%)		

[共通項目]

1. 負担 判定基準: 公称値の 110% 以内

回路	定格	公称値	測定値	測定値	結果
CT 2次回路	R相	5 A	0.3 VA	mV	VA
	T相			mV	VA
PT 3次回路	V _o	110/190 V	0.3 VA	mA	VA
ZCT 2次回路	I _o	0.2 A	5 Ω	mV	Ω
制御電源	110 V	5 W	mA	W	

2. 不動作試験
51H 最小整定値の 80% 入力で 51H が動作しない事

結果	
----	--

3. 制御電源開閉試験
制御電源電圧の開閉及び、緩慢な電源変動で誤動作なき事

結果	
----	--

4. 動作表示
LED が表示する事

結果	
----	--

5. ボタン操作
ボタン操作に従って動作する事

結果	
----	--